

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta' l-20 ta' Diċembru 2005

dwar l-armonizzazzjoni tal-medda ta' frekwenzi bejn il-169,4 u l-169,8125 MHz fil-Komunità

(notifikata bid-dokument numru C(2005)5503)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2005/928/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deciżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispektrum tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deciżjoni dwar l-Ispektrum tar-Radju) ⁽¹⁾, u partikolarment l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

- (1) Id-Direttiva tal-Kunsill 90/544/EEC tad-9 ta' Ottubru 1990 dwar il-medda ta' frekwenza magħżula għall-introduzzjoni koordinata ta' sistema pubblika terrestri pan-Ewropea ta' pejġing bir-radju fil-Komunità (id-Direttiva ERMES) ⁽²⁾ giet revokata fit-27 ta' Diċembru 2005 bid-Direttiva 2005/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾. Din id-Direttiva obligat lill-Istati Membri jaghżlu, fil-medda bejn il-169.4 u l-169.8 MHz ta' l-ispektrum tar-radju, erba' kanali għas-servizz pubbliku terrestri pan-Ewropew ta' pejġing bir-radju (minn hawn 'il quddiem "ERMES") u li jiżguraw li s-servizzi ERMES jikkupaw, malajr kemm jista' jkun, il-medda kollha ta' l-ispektrum tar-radju bejn il-169.4 u l-169.8 MHz skond it-talba kummerċjali.
- (2) L-użu tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju bejn il-169.4 u l-169.8 MHz għall-ERMES fil-Komunità naqas b'mod drammatiku jew saħansitra waqaf għal kollox, bir-riżultat li din il-medda ta' l-ispektrum tar-radju mhix qed tintuża b'mod effiċjenti mill-ERMES u tista' għalhekk tintuża aħjar sabiex taqdi htiġijiet oħra ta' politika Komunitarja.
- (3) Skond l-Artikolu 4(2) tad-Deciżjoni dwar l-Ispektrum tar-Radju, il-Kummissjoni, fis-7 ta' Lulju 2003, harġet mandat għall-Konferenza Ewropea ta' l-Amministrazzjonijiet tal-Posta u tat-Telekomunikazzjoni (minn hawn 'il quddiem

"CEPT") biex tiġbor informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet attwali u ġejjiena possibbli tal-medda bejn 169.4 sa 169.8 MHz, tidentifika lista ta' għażliet alternattivi għall-użu tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju u partikolarment dawk l-użi li mhumiex marbuta biss mal-komunikazzjonijiet elettronici tradizzjonali. Is-CEPT intalbet tevalwa, għal kull applikazzjoni possibbli, il-koeżistenza bejn l-applikazzjonijiet varji u l-possibbiltà li jintużaw meded alternattivi ta' l-ispektrum tar-radju, konformement mal-prinċipji tad-Direttiva ta' Qafas. Il-medda ta' l-ispektrum tar-radju, li hija diġà parzjalment armonizzata, hija xierqa għal ċerti applikazzjonijiet marbuta ma' l-istabbiliment u t-thaddim tas-suq intern f'għadd ta' oqsma politiċi tal-Komunità, fosthom uħud li jistgħu jgawdu minnhom persuni b'diżabilità jew inkella jghinu l-kollaborazzjoni ta' l-oqsma tal-gustizzja u l-intern fl-Unjoni Ewropea.

- (4) L-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju komuni għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva ta' Qafas) ⁽⁴⁾, tobbliga lill-Istati Membri jgħibu 'l quddiem l-interessi taċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea billi inter alia jindirizzaw il-htigijiet ta' gruppi soċjali speċifiċi, partikolarment nies neqsin mis-smiġ u persuni li jkun jehtieġu għajjnuna urgenti.
- (5) Fuq il-bażi ta' investigazzjonijiet tekniċi u għbir ta' informazzjoni, is-CEPT ikkonfermat illi minkejja l-adozzjoni tad-Direttiva 90/544/KE, l-użu tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju għall-ERMES baqgħet limitata hafna u fl-Ewropa nbidlet il-htieġa għas-sistemi ta' messaġġi jew pejġing bir-radju minhabba li l-funzjonijiet tagħhom ġew sostitwiti minn teknoloġiji oħra bħas-sistemi ta' messaġġi qosra (SMS) minn fuq is-sistema GSM.
- (6) L-għażla tal-partijiet tal-medda bejn 169.4 u 169.8 MHz ta' l-ispektrum tar-radju għall-ERMES għandha għalhekk tiġi mmodifikata fil-Komunità sabiex tiżgura użu aktar effiċjenti ta' din il-medda ta' l-ispektrum tar-radju, filwaqt li jiġi ppreservat il-karattru armonizzat tagħha.

⁽¹⁾ ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.⁽²⁾ ĠU L 310, 9.11.1990, p. 28.⁽³⁾ ĠU L 344, 27.12.2005, p. 38.⁽⁴⁾ ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33.

(7) Skond il-mandat li ngħatalha, is-CEPT ipproduċiet pjan ġdid għall-frekwenzi u għat-tqssim tal-kanali li jippermetti li sitt tipi ta' applikazzjonijiet preferuti jaqsmu l-ispektrum tar-radju mill-169.4 sal-169.8125 MHz, sabiex jintlaħqu bosta htigijiet tal-politika Komunitarja. Dawn il-htigijiet jinkludu l-assistenza bis-saħħa ta' l-użu ta' hearing aids għal persuni b'diżabilità marbuta mas-smigh. Medda armonizzata ta' l-ispektrum tar-radju fil-Komunità tkun ta' ġid għal dawn il-persuni għaliex ittejjeb il-kundizzjonijiet ta' l-ivjaġġar bejn l-Istati Membri u tnaqqas il-prezz tat-tagħmir minhabba l-ekonomiji ta' skala. L-iżvilupp tas-suq intern għal alarms soċjali, li jippermettu lill-anzjani jew lin-nies b'diżabilità jibagħtu messaġġi ta' allarm għall-ghajnuna, it-traċċar ta' l-assi jew mezz ta' rintraċċar, li jippermettu t-traċċar u l-irkupru ta' oġġetti misruqa madwar il-Komunità, sistemi tal-qari ta' l-arloġġ tad-dawl u l-ilma użati mill-kumpanji li jfornu dawn is-servizzi; u sistemi tal-pejġing eżistenti bħal ERMES kif wkoll sistemi privati ta' komunikazzjoni mobbli bir-radju (PMR) meta użati b'mod temporanju, sabiex jassistu fix-xandir ta' grajjiet temporanji speċjali għal perġodu minn ftit jiem sa ftit xhur.

(8) Ir-riżultati tal-mandat tas-CEPT, li l-Kummissjoni tqis bħala sodisfaċenti, għandhom isiru applikabbli fil-Komunità u jiġu implimentati mill-Istati Membri. Il-bqija ta' l-awtorizzazzjonijiet għal ERMES u/jew PMR li mhumie x f'konformità mal-pjan ta' frekwenza ġdid u t-tqassim tal-kanali għandhom jithallew jibqgħu mhux affettwati sa l-iskadenza tagħhom jew sakemm applikazzjonijiet ERMES u/jew PMR ikunu jistgħu jiċċaqalqu lejn il-medda ta' l-ispektrum tar-radju adatta mingħajr piż eċċessiv.

(9) Meta jiġi permess l-aċċess għall-ispektrum tar-radju, għandha tintuża s-sistema l-inqas oneruża, f'konformità mad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/20/KE tas-7 ta' Marzu 2002 dwar l-awtorizzazzjoni tan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika (id-Direttiva dwar l-Awtorizzazzjonijiet) ⁽¹⁾, inkluż in-nuqqas ta' drittijiet individwali għall-użu.

(10) Bla hsara għall-fatt li r-rekwiżiti ta' l-ispektrum ta' politika speċifika jistgħu jehtieġu assenjażżjoni esklussiva tal-frekwenza, huwa ġeneralment xieraq illi jiġu proposti bħala allokażżjonijiet kemm jista' jkun ġeneriċi sabiex l-użu tagħhom jitmexxa biss permezz tad-definizzjoni ta' limiti speċifiċ fuq l-użu bħal m'huma ċ-ċiklu tat-thaddim (*duty cycle*) jew il-livelli tal-qawwa, u sabiex jiġi żgurat, permezz ta' standards armonizzati rikonoxxuti taħt id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1999/5/KE tad-9 ta' Marzu 1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tat-terminals tat-telekomunikazzjoni u l-għarfien reċiproku tal-konformità tagħhom ⁽²⁾, li t-tagħmir li jopera fl-ispektrum allokati tar-radju jimminimizza l-użu ta' l-ispektrum tar-radju b'tali mod li tiġi evitata interferenza li tagħmel il-hsara.

(11) Il-koordinazzjoni tal-kanali fil-parti ta' qawwa għolja tal-medda bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz ta' bejn pajjiżi ġirien se tiġi żgurata bis-saħħa ta' ftehimiet bilaterali jew multilaterali.

(12) Sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv tal-medda bejn 169.4 u 169.8125 MHz anki għaž-żmien fit-tul, l-amministrazzjonijiet għandhom ikompli bi studji li jistgħu jkabbru l-effiċjenza, l-aktar fl-użu tal-medda ta' harsien (*guard band*).

(13) Il-miżuri li għalihom hemm ipprovdut f'din id-Deciżjoni huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ispektrum tar-Radju.

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Suġġett

Is-suġġett ta' din id-Deciżjoni huwa l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet għad-disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju ta' bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz fil-Komunità.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deciżjoni:

(a) "*hearing aid*" tfisser sistema ta' komunikazzjoni bir-radju li s-soltu tinkludi wiehed jew aktar trażmettituri tar-radju u wiehed jew aktar riċevituri tar-radju li jippermettu li n-nies b'diżabilità marbuta mas-smigh ikabbru l-kapaċità tagħhom għas-smigh;

(b) "*alarm soċjali*" tfisser sistema u netwerk affidabbli ta' komunikazzjoni bir-radju li jinkludi tagħmir li jista' jingarr minn post għall-iehor u jippermetti lil persuna li tinsab f'diffikultajiet f'żona limitata li ssejjah għall-ghajnuna bis-saħħa ta' azzjoni sempliċi;

(c) "*sistema ta' qari ta' l-arloġġ tad-dawl u ta' l-ilma*" tfisser sistema li tippermetti l-monitoraġġ mill-bogħod, il-kejl u t-trażmissjoni ta' kmandi tas-sistema bl-użu ta' mezz għall-komunikazzjoni bir-radju;

(d) "*sistema għar-rintraċċar u għat-traċċar ta' l-assi*" tfisser sistema li tippermetti r-rintraċċar u t-traċċar ta' l-oġġetti, li twassal għall-irkupru tagħhom, u li ġeneralment tikkonsisti fi trażmettitur tar-radju li jitqiegħed fuq l-oġġett li għandu jithares u riċevitur, u tista' wkoll tinkludi alarm;

(e) "*sistema ta' pejġing*" tfisser sistema li tippermetti komunikazzjonijiet bir-radju f'direzzjoni wahda biss bejn min jibgħat u min jirċievi, bis-saħħa ta' *base station* u l-mowbajl bħala riċevitur;

⁽¹⁾ ĠU L 108, 24.4.2002, p. 21.

⁽²⁾ ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

- (f) "komunikazzjonijiet mobbli privati bir-radju (PMR)" tfisser servizzi ta' komunikazzjonijiet mobbli terrestri li jużaw modi simplex, half duplex u possibbilment full duplex fil-livell tat-terminal sabiex jipprovdut komunikazzjonijiet għal grupp definit ta' utenti.

Artikolu 3

Applikazzjonijiet armonizzati

1. Il-medda bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz se tkun maqsuma f'parti b'qawwa baxxa u parti b'qawwa għolja. Il-pjan tal-frekwenza u t-tqassim tal-kanali għal din il-medda se jiġu stipolati fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

2. Il-parti ta' qawwa baxxa tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz takkomoda dawn l-applikazzjonijiet preferuti:

- (a) użu esklussiv għall-*hearing aids*;
- (b) użu esklussiv għall-alarms soċjali;
- (c) użu esklussiv għas-sistemi ta' qari ta' l-arloġġ tad-dawl u l-ilma;
- (d) użu mhux esklussiv għal trażmetturi b'qawwa baxxa għat-traċċar u r-rintraċċar ta' l-assi.

3. Il-parti ta' qawwa għolja tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz se takkomoda dawn l-applikazzjonijiet preferuti:

- (a) trażmetturi b'qawwa għolja għat-traċċar u r-rintraċċar ta' l-assi;
- (b) sistemi ta' pejġing eżistenti jew sistemi ta' pejġing li qed jiċċaqlqu minn kanali oħra fil-medda ta' l-ispektrum tar-radju.

4. Applikazzjonijiet alternattivi għall-medda ta' l-ispektrum tar-radju ta' bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz jistgħu jiġu implimentati sakemm ma jillimitawx l-implimentazzjoni armonizzata ta' l-applikazzjonijiet ippreferuti. Dawn l-applikazzjonijiet alternattivi huma:

- (a) *hearing aids*, għall-parti non-esklusiva u ta' qawwa baxxa fil-medda ta' l-ispektrum tar-radju;

- (b) ir-rintraċċar, il-pejġing, l-użu temporanju jew il-komunikazzjonijiet privati mobbli bir-radju fuq bażi nazzjonali fil-parti ta' qawwa għolja tal-medda.

5. Il-qawwa massima rradjata fil-parti ta' qawwa baxxa tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz se tkun limitata għall-qawwa effettiva rradjata ta' 0.5 Watt (e.r.p.): Iċ-ċikli ta' thaddim massimi għas-sistemi tal-qari ta' l-arloġġ tad-dawl u l-ilma u tas-sistema ta' rintraċċar u traċċar ta' l-assi fil-parti tal-qawwa l-baxxa tal-medda ta' l-ispektrum tar-radju bejn l-169.4 u l-169.8125 MHz għandha tkun ta' < 10 % u < 1 % rispettivament.

6. L-użu ta' medda ta' l-ispektrum tar-radju bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz mis-sistemi ta' pejġing u l-komunikazzjonijiet mobbli privati bir-radju li huwa awtorizzat fid-data tan-notifika ta' din id-deċiżjoni u li mhuxwix f'konformità ma' l-Artikolu 3 paragrafi 1 sa 5, jista' jkompli sakemm l-awtorizzazzjonijiet għal servizzi bħal dawn, li jkunu eżistenti fid-data tan-notifika tad-Deċiżjoni, jibqgħu validi.

Artikolu 4

Implimentazzjoni ta' l-Artikolu 3

L-Artikolu 3 se japplika mit-27 ta' Diċembru 2005.

Artikolu 5

Reviżjoni

L-Istati Membri għandhom iżommu l-medda ta' l-ispektrum tar-radju ta' bejn il-169.4 u l-169.8125 MHz taħt skrutinju sabiex jiżguraw l-użu effiċjenti tagħha, u għandhom jirraportaw is-sejbiet tagħhom lill-Kummissjoni.

Artikolu 6

Destinatari

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, nhar l-20 ta' Diċembru 2005.

Għall-Kummissjoni
Membru tal-Kummissjoni
Viviane REDING

ANNEX

Pjan ta' frekwenza għall-medda ta' l-ispektrum tar-raġu bejn il-169,4 - 169,8125 MHz

Applikazzjonijiet ta' qawwa baxxa										Applikazzjonijiet ta' qawwa għolja															
Applikazzjonijiet speċifiċi ta' qawwa baxxa						Alarms soċjali	Hearing aids	Alarms soċjali	Alarms soċjali	"Medda ta' harsien"															
Hearing aids						Użu esklussiv				Dawn il-kanali jistgħu jintużaw fuq bazi nazzjonali għall-applikazzjonijiet ta' qawwa għolja bħall-pejġing, ir-rintraċċar, l-użu temporanju jew PMR.															
12,5						12,5	50	12,5	12,5	12,5 (1)															
1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b+5+6a	6b+7+8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14a	14b	15a	15b	16a	16b

Spjega:

L-ewwel filliera: i.e. applikazzjonijiet ta' qawwa baxxa jew applikazzjonijiet ta' qawwa għolja

It-tieni filliera: applikazzjonijiet ippreferuti:

- Applikazzjonijiet speċifiċi ta' qawwa baxxa: ara l-Artikolu 3(2)(c) u (d).
- Alarms soċjali: ara l-Artikolu 3(2)(b)
- *Hearing aids*: ara l-Artikolu 3(2)(a)
- Sistemi ta' rintraċċar (parti ta' qawwa għolja): ara l-Artikolu 3(3)(a).
- Sistema ta' pejġing: ara l-Artikolu 3(3)(b)

It-tielet filliera: applikazzjonijiet alternattivi: ara l-Artikolu 3(4);

Ir-raba' u l-hames filliera: raster tal-kanali (kHz) u numru tal-kanal

(1) Minhabba l-possibbiltà ta' l-użu ta' kwalunkwe kanal b'qawwa għolja għall-applikazzjoni b'użu temporanju. Madankollu, sabiex jiġi ffaċilitati s-sistemi ta' koordinazzjoni fuq il-fruntieri, is-sistemi li jużaw il-kanali ta' 25kHz idur jirrispettaw ir-raster ta' kanali mit-tarf t'isfel tal-kanal 9.

Tqassim tal-kanali għall-medda bejn il-169,4 - 169,8125 MHz

12,5 kHz		25 kHz		50 kHz	
Numru tal-kanal	Frekwenza ċentrali	Numru tal-kanal	Frekwenza ċentrali	Numru tal-kanal	Frekwenza ċentrali
1a	169,406250	1	169,412500	“0”	169,437500
1b	169,418750				
2a	169,431250	2	169,437500		
2b	169,443750				
3a	169,456250	3	169,462500		
3b	169,468750				
4a	169,481250	4	169,487500	“1”	169,512500
4b	169,493750				
5a	169,506250	5	169,512500		
5b	169,518750				
6a	169,531250	6	169,537500	“2”	169,562500
6b	169,543750				
7a	169,556250	7	169,562500		
7b	169,568750				
8a	169,581250	8	169,587500		
8b	169,593750				
12,5 kHz “guard band”					
9a	169,618750	9	169,62500		
9b	169,631250				
10a	169,643750	10	169,65000		
10b	169,656250				
11a	169,668750	11	169,67500		
11b	169,681250				
12a	169,693750	12	169,70000		
12b	169,706250				
13a	169,718750	13	169,72500		
13b	169,731250				
14a	169,743750	14	169,75000		
14b	169,756250				
15a	169,768750	15	169,77500		
15b	169,781250				
16a	169,793750	16	169,80000		
16b	169,806250				